ON EN FAIT DES TONNES.FR
Simplifiez-vous le levage

FICHE TECHNIQUE

Câble acier galvanisé 7x7

DESCRIPTION DU PRODUIT

Câble acier galvanisé 7x7 en bobine
Réf : 77GAC
Bobines de 50 à 1000 mètres
Toron de 7 fils
Charge de Rupture Minimale (CRM) de 140 à 2 580 kg
Ø câble de 1,5 à 6 mm
Garantie 1 an

USAGE DU PRODUIT

Pour les opérations de levage et de traction ou de fixation.
Composant de matériel de levage et de fixation à associer à d'autres accessoires (serre câble, cosse cœur…).

CHOIX DU PRODUIT

Pour choisir son câble, **vérifier la charge** de l'élément à manutentionner et appliquer le coefficient de sécurité en fonction de l'utilisation (se reporter à la norme correspondante).

DETAILS TECHNIQUES

Ø Câble (mm)	Conditionnement (m)	C.R.M (kg)	Poids (kg/m)
1,5	2 000	140	0,009
2	2 000	330	0,015
2,5	2 000	520	0,026
3	2 000	720	0,034
4	1 000	1 260	0,061
5	1 000	1 790	0,095
6	1 000	2 580	0,137

UTILISATION DU PRODUIT

Avant chaque utilisation :

- Examiner l'état du matériel

Conseils d'utilisation et règles de sécurité à observer :

- Contrôler l'absence de traces d'usure
- Ne pas effectuer de réparation ou de soudure sur les câbles de votre propre initiative

- Ne pas peindre ou zinguer les câbles
- Respecter la charge de rupture indiquée
- Délimiter une zone de sécurité autour de la charge à manutentionner
- Respecter une température d'utilisation entre -20°C et +100°C
- Ne pas utiliser les câbles dans des bains de décapage ou d'acide
- Ne pas soumettre les câbles à des traitements thermiques
- Ne pas faire de nœuds pour raccourcir les câbles
- Ne jamais laisser la charge en l'air sans surveillance, ni se placer dessous
- Vérifier l'absence d'obstacles à la levée de la charge
- Remplacer les câbles si vous observez quelque allongement du câble par rapport à la taille initiale ou déformation de torons
- Contrôler quotidiennement, ou à minima avant chaque utilisation, les câbles de façon visuelle pour s'assurer de non déformation
- Faire contrôler tous les ans minimum par une société ou une personne compétente (plus souvent si nécessaire selon l'importance et la fréquence d'utilisation)